



Микровыключатели серии МП 1105 предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока частоты 50 и 60Гц напряжением от 24 до 660В и постоянного тока напряжением от 24 до 440В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта.

Цена: 250 руб.

Номинальное рабочее напряжение	при переменном токе частотой 50 и 60Гц	24, 40, 110, 220, 380, 660
	при постоянном токе	24, 27, 110, 220, 440
Номинальный рабочий ток, А	переменный	2,5; 2; 1,6; 1; 0,4
	при постоянном токе	1; 0,4; 0,25; 0,1
Вид привода	толкатель с роликом, с шариком	
Способ крепления на поверхности	фронтальный гайками	
Коммутационная износостойкость	не менее 1,6 млн. циклов	
Механическая износостойкость	не менее 20 млн. циклов	
Габаритные размеры, мм	50x18x69	
Масса, кг	0,071	



Микровыключатели серии МП 1101 предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока частоты 50 и 60Гц напряжением от 24 до 660В и постоянного тока напряжением от 24 до 440В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта.

Цена: 147,50 руб.

Номинальное рабочее напряжение	при переменном токе частотой 50 и 60Гц	24, 40, 110, 220, 380, 660
	при постоянном токе	24, 27, 110, 220, 440
Номинальный рабочий ток, А	переменный	2,5; 2; 1,6; 1; 0,4
	при постоянном токе	1; 0,4; 0,25; 0,1
Вид привода	толкатель	
Способ крепления на поверхности	базовый, фронтальный винтами	
Коммутационная износостойкость	не менее 1,6 млн. циклов	
Механическая износостойкость	не менее 20 млн. циклов	
Габаритные размеры, мм	70x24x30	
Масса, кг	0,05	

Мы работаем на Ваш успех!

Тел.: +7(495)969-12-45 моб. /т: +7(962)923-61-59